

Montaj Öncesi Yapılması Gerekenler

Model SSM 420C Marine Monofaze

Temiz Su Hattı : Bu model dolaplı bir ürün olduğu için öncelikle cihazın takılacağı dolabın altına veya yakınına 3/4 kollu vanalı temiz su hattı çekilmelidir. Temiz su hattın zeminden yüksekliği maximum 350mm olmalıdır. Cihazın montaj kitinden çıkan temiz su bağlantı hortumunun bir ucunu kollu vanaya diğer ucunu evye üzerinde bulunan selenoit valf sistemine bağlayınız

Pis Su Hattı :Çöp öğütücü takılabilmesi dolap altında veya yakınında pis su gideri olmalıdır. Bu model çöp öğütücü için pis su gider çapı en az 50mm pvc olmalıdır. Pis su giderinin yerden yüksekliği maksimum 250 mm yükseklikte olmalıdır.

Enerji Hattı : Bu model çöp öğütücü için besleme kablo kesiti 3x2,5 TTR olmalıdır. Enerji kablosu evye altına maksimum 400mm yüksekte olmalı ve ayrıca cihazın kutusundan çıkan IP 67 priz evye altına monte edilmelidir. Enerji hattının başına pano içerisine 25 amper sigorta bağlanmalıdır. Çekilecek enerji hattının can güvenliği açısından kesinlikle topraklı hat olmasına özen gösteriniz. Bu cihazın motor gücü 1,5 Kw'dır.

Montajınızın hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için yetkili servisi çöp öğütücü montajı için çağırmadan önce lütfen gerekli ön hazırlığı yapınız

Montaj Öncesi Yapılması Gerekenler

Model SST 620C Marine Trifaze

Temiz Su Hattı : Bu model dolaplı bir ürün olduğu için öncelikle cihazın takılacağı dolabın altına veya yakınına 3/4 kollu vanalı temiz su hattı çekilmelidir. Temiz su hattın zeminden yüksekliği maximum 350mm olmalıdır. Cihazın montaj kitinden çıkan temiz su bağlantı hortumunun bir ucunu kollu vanaya diğer ucunu evye üzerinde bulunan selenoit valf sistemine bağlayınız

Pis Su Hattı :Çöp öğütücü takılabilmesi dolap altında veya yakınında pis su gideri olmalıdır. Bu model çöp öğütücü için pis su gider çapı en az 50mm pvc olmalıdır. Pis su giderinin yerden yüksekliği maksimum 250 mm yükseklikte olmalıdır.

Enerji Hattı : Bu model çöp öğütücü için besleme kablo kesiti 5x2,5 TTR olmalıdır. Enerji kablosu evye altına maksimum 400mm yüksekte olmalı ve ayrıca cihazın kutusundan çıkan IP 67 priz evye altına monte edilmelidir. Enerji hattının başına pano içerisine 25 amper sigorta bağlanmalıdır. Çekilecek enerji hattının can güvenliği açısından kesinlikle topraklı hat olmasına özen gösteriniz. Bu cihazın motor gücü 2,2 Kw'dır.

Montajınızın hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için yetkili servisi çağırmadan önce lütfen gerekli ön hazırlığı yapınız.